

Logitech®

## Multimedia Speakers Z533

### Starker Sound, der bewegt.

- 120 Watt Spitzenleistung (60 W RMS)
- Frontal ausgerichteter Subwoofer
- Mehrere Geräteanschlüsse
- Steuergerät für alle Funktionen
- Gestützt auf 30-jährige Forschung und Erfahrung

Starker Sound, der bewegt. Mit einer Spitzenleistung von 120 Watt\* produziert das Logitech® Multimedia-Lautsprechersystem Z533 einen gewaltigen, raumfüllenden Sound mit satten Tiefen und detaillierten Höhen. Heben Sie Musik, Filme und Spiele dank des Subwoofers mit 2,25" (5,7 cm)-Breitbandlautsprecher auf eine neue klangliche Ebene. Regeln Sie Ihren Sound bequem über das kabelgebundene Steuergerät, das Bedienelemente zum Einschalten des Geräts bzw. zum Regeln von Lautstärke und Tiefen sowie eine Kopfhörerbuchse und einen zusätzlichen 3,5-mm-Eingang bietet. Dank verschiedener Anschlussmöglichkeiten in Form von 3,5-mm- und Cinch-Eingängen können Sie ganz bequem so gut wie jedes Gerät anschließen, das über einen Audioausgang verfügt: Computer, Tablet, Smartphone – sogar den Fernseher.



\* 60 Watt Leistung (RMS).

# Multimedia Speakers Z533

## Verpackung

	Hauptpaket	Hauptkarton
Teile-Nr. EU-Stecker	980-001054	-
Strichcode	5099206058675 (EAN-13)	50992060586714 (EAN-14)
Teile-Nr. GB-Stecker	980-001055	-
Strichcode	5099206058682 (EAN-13)	50992060586813 (EAN-14)
Gewicht	5992,00 g	13.416,00 g
Länge	37,30 cm	46,50 cm
Breite	22,50 cm	29,50 cm
Höhe/Tiefe	27,70 cm	39,50 cm
Volumen	23,247 dm <sup>3</sup>	0,0542 m <sup>3</sup>
1 Hauptpaket	1	-
1 Zwischenpaket	0	-
1 Hauptkarton	2	1
1 Euro-Palette	60	30
1 Container 20 Fuß	970	485
1 Container 40 Fuß	2.020	1010
1 Container 40 Fuß HQ	2.340	1170

## Inhalt

- Rechter Satellitenlautsprecher
- Linker Satellitenlautsprecher
- Subwoofer
- Kabelgebundenes Steuergerät
- 3,5-mm-Verbindungskabel
- Bedienungsanleitung
- 2 Jahre Herstellergarantie und Produktsupport

## Systemvoraussetzungen

- Windows: Windows Vista®, Windows® 7 oder Windows 8
- Mac-Computer: Mac OS X 10.3.9 oder höher
- Chromebooks

## Technische Daten

- Gesamtleistung in Watt: 60 W (RMS)/120 W Spitzenleistung
- Satellitenlautsprecher: 2 x 15 Watt RMS (4 Ohm bei 1 kHz und 10 % Klirrfaktor) 2,25" (5,7 cm)-Breitbandlautsprecher mit Phase-Plug
- Subwoofer: 30 Watt RMS (6 Ohm bei 100 Hz und 10 % Klirrfaktor) frontal ausgerichteter 5,25" (13,3 cm)-Kalottenlautsprecher
- Frequenzbereich: 55 Hz-20 kHz
- Bedienelemente: Ein/Aus, Lautstärke, Tiefenregler
- Kopfhörerbuchse
- Cinch- und 3,5-mm-Eingang
- Abmessungen (H x B x T):  
Subwoofer: 26,5 x 25,5 x 19,5 cm,  
Satellitenlautsprecher: 17 x 10 x 8,5 cm

